


Ampliación: Sensor parking

- [Con un led](#)
- [Con altavoz Arduino](#)
- [Con altavoz del PC](#)
- [Con varios leds](#)

Con un led

Realizar un programa que la luz parpadee más deprisa cuanto más cerca esté el obstáculo.

<https://www.youtube.com/embed/D0yfR4AZoZY>



Solución

El truco está en el tiempo de espera en la intermitencia

Si el tiempo de espera es proporcional a la distancia, parpadeara más cuanto más cerca.

La captura está en mBlock3.0 pero es igual en mBlock 5.0

Programa de Arduino

por siempre

fijar DISTANCIA a read ultrasonic sensor trig pin 4 echo pin 3

fijar salida pin digital 13 a HIGH

esperar $\text{DISTANCIA} / 100$ segundos

fijar salida pin digital 13 a LOW


esperar $\text{DISTANCIA} / 100$ segundos



Con altavoz Arduino

Realizar un programa que realice pulsos el altavoz en función de la distancia al objeto. Cuanto más cerca mayor es la frecuencia de los pulsos

<https://www.youtube.com/embed/6Ww-2IFD27M>



Solución

!!! Es exactamente igual que el caso anterior !!! Sensor parking con led lo único es cambiar la luz POR UN ALTAVOZ !!!

Programa de Arduino

por siempre

fijar DISTANCIA a read ultrasonic sensor trig pin 4 echo pin 3

fijar salida pin digital 13 a HIGH

esperar $\text{DISTANCIA} / 100$ segundos

fijar salida pin digital 13 a LOW

esperar $\text{DISTANCIA} / 100$ segundos



Con altavoz del PC

Ahora que no sea un altavoz suelto, sino el del ordenador


https://www.youtube.com/embed/wcx3_KiDUpM

Si te fijas va más lento que el caso anterior por su dependencia con el ordenador.

Solución


Con mBlock 5.0

Si la instrucción de ultrasonidos funcionase en vivo, se podría utilizar la técnica de variables globales y sería sencillo el programa, pero esta instrucción SOLO FUNCIONA EN CARGA luego utilizaremos la técnica BROADCAST de <https://libros.catedu.es/books/programa-arduino-con->



Luego el programa lo tenemos aquí <https://planet.mblock.cc/project/3271155>


En el dispositivo ARDUINO



Y en el objeto tambor



Con mBlock3.0




Si quieres este programa te lo puedes descargar [aquí](#).

Con varios leds

Realizar un programa que visualice con las luces la distancia que detecta el sensor de ultrasonidos.

Cuanto más lejos, más luces encendidas:

<https://www.youtube.com/embed/2J9z2fWz6EY>



Solución

- una variable X que vaya desde 1 hasta 8
- si la distancia es menor que X que encienda la luz, en caso contrario que lo apague.
- Como los LEDs están conectados desde el pin 6 al 13 hay que realizar una sencilla conversión: $\text{pin} = X + 5$

La captura está en mBlock 3.0 pero en mBlock 5.0 es igual

Programa de Arduino

por siempre

fijar x a 1

fijar d a read ultrasonic sensor trig pin 4 echo pin 3

repetir 8

si $x < d$ entonces

fijar salida pin digital $x + 5$ a HIGH

si no

fijar salida pin digital $x + 5$ a LOW

cambiar x por 1